




Centra 1000 LCD

1000VA/500W

CENTRA, pensado para necesidades corporativas y de Oficina. Es el equipo que une la modernidad y funcionalidad, que sin duda será un gran aliado para tu negocio y una excelente oportunidad de inversión.

Pantalla LCD de fácil lectura

Conozca la pantalla LCD de fácil lectura. Esta le indicara el estado del UPS, si se encuentra a apagado o encendido, la entrada de voltaje y también la salida, podrá saber cuánta carga de batería tiene y el nivel de carga conectada y si ha surgido una falla. Esto en conjunto con el software de control y monitoreo le será mucho más fácil su uso y sacarle el máximo partido a un equipo que será su mejor aliado en el hogar u oficina.



- Cable de alimentación
- Protección termoelectrica reseteable
- Puerto RJ-45 (opcional)
- 4 Entradas con supresión de picos
- 4 Entradas con respaldo, regulación y supresión de picos
- Puerto USB para software de monitoreo (opcional)



1000VA LCD
30 MINUTOS

Modelo		Centra 1000 LCD
Capacidad	VA/W	1000VA/500W
Entrada	Volataje	120Vca
	Rango de volataje	85 - 150Vca
Salida	Rango de volataje	120Vca + 10%
	Frecuencia	60Hz + 1Hz
	Tipo de onda	Senoidal modificada
Batería	Tipo de batería	12V/ 9Ah x 1
	Respaldo	30 Minutos*
	Recarga	4 - 8 Horas al 90% de su capacidad
Transferencia	Tipica	< 5 ms
Indicador visual	Pantalla LCD de fácil lectura	Indica la carga conectada, entrada y salida de voltaje, nivel de carga de la batería, carga conectada y fallas.
Indicador audible	En batería	2 pitidos cada 8 segundos
	Batería baja	4 pitidos cada segundo
	Sobrecarga	Sonando continuamente
	Falla	Dependiendo del estado de la carga
Contactos	NEMA 5-15P	4 entradas con regulación, respaldo y supresión de picos y 4 con supresión de picos
Protecciones	Eléctricas	Descarga, sobrecarga, picos de voltaje, altos y bajos voltajes y apagones
	Telefonicas	RJ45 - Ruidos y picos de voltaje (opcional)
Propiedades Físicas	Dimensiones (mm)	305 x 98 x 170
	Peso	6.5 Kg
Otras propiedades	Nivel de ruido	Menos de 40 db a un metro
	Humedad	0 - 40°C, 0 - 90% relativa (no condensada)
Monitoreo	Cable USB y software	Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac via USB (opcional)

*Tiempo de respaldo medido con una computadora y monitor LCD de 17"

