



Regulador Electrónico de Voltaje 1100 W

Un nuevo concepto en protección eléctrica

El Regulador electrónico de voltaje se destaca por ofrecer el mejor nivel de protección para equipos de oficina, dispositivos sensibles y componentes de entretenimiento de mayor consumo. Especialmente concebido para un funcionamiento fiable incluso en las condiciones más adversas en la línea de suministro, el SBAVR2200 cuenta con 8 receptáculos, una capacidad de 2200VA y una potencia total de 1100 watts.

Al combinar avanzadas funciones de estabilización, la supresión de sobretensión con el filtraje de ruido en un diseño robusto, este regulador garantiza el suministro uniforme y limpio de energía eléctrica a todos los dispositivos conectados. Las extraordinarias características de protección, junto con el factor de forma compacto de este AVR, lograrán superar sin lugar a dudas cada una de sus expectativas.

Ideal para:



- 1.- Leds indicadores de estado
- 2.- 4 Contactos con regulación y supresión de picos
- 3.- Ventilación
- 4.- Protección RJ11

Supresor
de Picos



Regulador
Electrónico
de Voltaje



8 Contactos
conregulación



5 AÑOS DE
GARANTÍA

Especificaciones Técnicas

MODELO	SBAVR2200
POTENCIA	1100 W
ENTRADA	
Rango de voltaje de entrada	90VCA-145VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
SALIDA	
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %
Frecuencia	50/60 Hz
Número de tomacorrientes	8
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R
PROTECCIÓN	
Sobrecarga	12A
Supresor de picos	20J
Línea análoga	Teléfono/modem RJ11
INDICADORES	
Led de encendido	Color verde
Led de regulación	Color ambar
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Interruptor con minibreaker	On/Off/Reset
Longitud de cable	900 mm
Largo	248 mm
Altura	90 mm
Ancho	88 mm
Peso	1.9Kg
Color	Negro
Montaje	Montaje en Pared / Piso
AMBIENTE DE TRABAJO	
Temperatura de operación	0-40C°
Humedad relativa	0-95%
Elevación operativa	0-3000 s.n.m
Nivel de ruido	< 40 dB
GARANTÍA	
Póliza por defecto	5 años

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.